

Onduleur de secours 120 V 350 VA 210 W - 6 prises NEMA 5-15R Prises de courant, 50/60 Hz, fiche 5-15P, pour bureau/mur Monter

NUMÉRO DE MODÈLE : BC350



Un onduleur de bureau compact fournit une alimentation de secours par batterie pour votre système réseau domestique/de bureau, votre home cinéma ou vos composants d'affichage numérique.

Caractéristiques

Système d'alimentation sans coupure (UPS) 350 VA/210 W/120 V pour PC, home cinéma et affichage dynamique. Le système d'alimentation sans coupure (UPS) BC350 assure une alimentation de secours fiable et une protection contre les coupures de courant, les baisses de tension, les surtensions et les perturbations du réseau électrique susceptibles d'endommager vos appareils électroniques ou de détruire vos données. Ce système d'alimentation sans coupure à six prises (120 V) est idéal pour protéger votre bureau à domicile, votre centre multimédia, vos bornes interactives, vos systèmes de sécurité et vos applications téléphoniques professionnelles, notamment les ordinateurs, routeurs, imprimantes, téléviseurs HD, lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, distributeurs automatiques de billets, systèmes de sécurité et équipements d'affichage dynamique. Permet de sauvegarder vos fichiers critiques en cas de coupure de courant. La fonction de sauvegarde vous permet de travailler pendant les brèves coupures de courant et vous donne le temps de sauvegarder vos fichiers et d'éteindre votre système en cas de coupure prolongée. L'autonomie varie selon la charge, mais le BC350 peut alimenter un ordinateur de bureau basse consommation avec un petit écran LCD pendant 13 minutes. En fonctionnement normal, l'alimentation secteur maintient la batterie interne remplaçable chargée, garantissant ainsi une alimentation de secours toujours disponible.

Six prises NEMA 5-15R protègent vos appareils connectés. Trois prises 5-15R offrent une alimentation de secours par batterie et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur, votre écran et autres composants essentiels. Les trois autres prises 5-15R assurent une protection contre les surtensions uniquement pour les imprimantes, les haut-parleurs et autres équipements de bureau considérés comme non essentiels en cas de panne de courant. Chaque prise est suffisamment espacée pour accueillir les transformateurs volumineux. Un rendement élevé (>98 %) en mode secteur réduit les émissions de BTU, la consommation d'énergie et, par conséquent, vos factures d'électricité.

Protection contre les surtensions de 316 joules : une protection efficace contre les surtensions protège les composants connectés des effets néfastes des variations de tension. des vagues.

Combat les interférences électromagnétiques susceptibles d'endommager les équipements. Diverses sources électromagnétiques et radio, présentes dans presque tous les foyers et entreprises, peuvent perturber le réseau électrique. Connues sous les noms d'EMI (interférences électromagnétiques) et d'RFI (interférences radioélectriques), ces perturbations sont une cause fréquente de problèmes de performance et peuvent entraîner des dommages matériels progressifs, la corruption de données et des problèmes de transmission audio/vidéo. Le BC350 intègre une technologie qui filtre ces perturbations afin de protéger vos équipements.

Des voyants d'alarme et de diagnostic discrets vous informent 24h/24 et 7j/7. L'onduleur reste silencieux en mode secteur et sur batterie. L'alarme se déclenche uniquement en cas de batterie faible ou de dysfonctionnement. Un voyant vert en façade indique le mode (secteur/batterie), les surcharges et l'alerte de batterie faible/à remplacer.

Boîtier compact compatible avec une installation facile sur bureau ou murale. Le boîtier en ABS peu encombrant s'installe sur un bureau, une étagère ou tout autre endroit pratique pour votre poste de travail ou votre home cinéma. Les pattes de fixation à l'arrière permettent une installation murale facile. Le pied mesure 1,5 m.

Points forts

- Protège les équipements contre les coupures de courant, les baisses de tension, les surtensions et les perturbations du réseau électrique.
- Maintient l'alimentation secteur pendant les coupures de courant pour permettre la sauvegarde des fichiers et un arrêt sécurisé.
- Six prises NEMA 5-15R alimentent et protègent les équipements PC, home cinéma ou d'affichage numérique.
- L'alarme, conçue pour un usage domestique, reste silencieuse en mode secours et ne se déclenche qu'en cas de nécessité.
- Efficacité élevée >98% avec faible L'indice BTU permet d'économiser de l'électricité et de réduire vos coûts énergétiques.

Applications

- Protégez votre PC et autres appareils électroniques sensibles contre les surtensions, les parasites sur le réseau électrique, les baisses de tension, les surtensions et les coupures de courant.
- Faire fonctionner les équipements essentiels pendant les coupures de courant de courte durée grâce à l'alimentation de secours par batterie
- Éteignez les ordinateurs de bureau et autres équipements sans perte de données lors de pannes de courant prolongées.
- Prolongez l'autonomie des enregistreurs numériques, des routeurs sans fil et autres équipements de réseau domestique basse consommation.

Le forfait comprend

- BC350 120 V 350 VA 210 W
Onduleur de secours avec 6 prises
- Manuel du propriétaire



Le cordon d'alimentation avec prise NEMA 5-15P se connecte à toute prise secteur compatible.

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332210937
Type UPS	Attendre
SAISIR	
Phase d'entrée	Monophasé
Courant d'entrée nominal (charge maximale) 5 A	
Tension(s) d'entrée nominale(s) prise(s) en charge	: 120 V CA
Type de connexion d'entrée UPS	5-15P
Longueur du cordon d'entrée de l'onduleur (pi)	5
Longueur du cordon d'entrée de l'onduleur (m)	1.5
Service électrique recommandé	15 A 120 V
Ampères d'entrée maximum	5
SORTIR	
Capacité de sortie (VA)	350
Capacité de sortie (kVA)	0,35
Capacité de sortie (watts)	210
Capacité de sortie (kW)	0,21
Compatibilité de fréquence	50 / 60 Hz
Détails de compatibilité de fréquence	Détection automatique
Régulation de la tension de sortie (ligne) Mode)	120 V ±20 %
Régulation de la tension de sortie (batterie) Mode)	120 V ±10 %
Prises de sortie UPS (pare-surtension) Suppression uniquement)	3 prises UPS, 3 prises de protection contre les surtensions uniquement
Options PDU remplaçables à chaud	PDUB15 (2U / 8 prises 5-15R)
Forme d'onde de sortie CA (mode CA)	onde sinusoïdale
Forme d'onde CA de sortie (batterie) Mode)	Onde sinusoïdale PWM
Tension(s) de sortie nominale(s) Soutenu	110 V ; 115 V ; 120 V
Prises de sortie	(6) 5-15R
Bancs de charge contrôlables individuellement Non	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

BATTERIE	
Type de batterie	Batterie au plomb-acide régulée par soupape (VRLA)
Durée d'exécution à pleine charge (min.)	2 min. (210 W)
Autonomie à mi-charge (min.)	7 min. (105W)
Exécution extensible	Non
Tension du système CC (VDC)	12
Accès à la batterie	Comprend une trappe d'accès à la batterie sur le panneau inférieur
Batterie de remplacement interne pour onduleur Cartouche	INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE > Si votre onduleur BC350 ne possède pas de trappe d'accès à la batterie, veuillez contacter un technicien local en réparation électronique pour trouver et installer une batterie de remplacement compatible ; si votre onduleur BC350 possède une trappe de remplacement de la batterie et la batterie d'origine a une capacité de 12 V et 2,8 Ah. Veuillez contacter Tripp. Lite pour l'assistance
Description du remplacement de la batterie	Batterie interne remplaçable (voir manuel)
INTERFACE UTILISATEUR, ALERTES ET COMMANDES	
Interrupteurs	L'interrupteur d'alimentation permet la commande marche/arrêt de l'onduleur
Alarme sonore	L'alarme signale les niveaux de batterie faible, les défauts, les surcharges et les conditions de remplacement de la batterie ; elle reste silencieuse en mode batterie. Fonctionnement jusqu'à ce que la batterie soit faible ; consultez le manuel pour plus d'informations sur les alarmes.
Indicateurs LED	Une seule LED verte indique le mode d'alimentation secteur (allumée en continu), le mode de secours par batterie (clignote toutes les 10 secondes) ; Consultez le manuel pour plus d'informations sur les voyants LED.
SUPPRESSION DES SURTENSIONS / DU BRUIT	
Suppression des interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et des bruits alternatifs	Oui
Puissance de suppression du courant alternatif (joules)	316
Temps de réponse de suppression du courant alternatif	Instantané
PHYSIQUE	
Facteur de forme principal	Ordinateur de bureau
Hauteur du rack	0U
Facteurs de forme d'installation pris en charge avec accessoires inclus	Tour ; Ordinateur de bureau ultra-compact ; Support mural
Remarques concernant les accessoires de montage optionnels	Les pattes de fixation en forme de trou de serrure du panneau inférieur permettent une installation murale.
Profondeur de l'onduleur principal (mm)	185
Hauteur de l'onduleur principal (mm)	105
Largeur de l'onduleur principal (mm)	110
Dimensions d'expédition (h x l x p / po)	7,00 x 5,50 x 10,90
Dimensions d'expédition (h x l x p / cm)	17,78 x 13,97 x 27,69
Poids à l'expédition (lb)	4,50
Poids à l'expédition (kg)	2.04
Matériau du boîtier UPS	ABS



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Dimensions du module d'alimentation UPS (hwd, cm)	10,49 x 11,00 x 18,49
Dimensions du module d'alimentation UPS (hwd, en.)	4,13 x 4,33 x 7,28
Poids du module d'alimentation UPS (kg)	1,80
Poids du module d'alimentation UPS (lb)	3,96
Poids unitaire (lb)	4 500
Poids unitaire (kg)	2.04
ENVIRONNEMENTAL	
Plage de températures de fonctionnement	32° à 104°F (0° à 40°C)
Plage de température de stockage	5° à 122°F (-15° à 45°C)
Humidité relative	Jusqu'à 90 % sans condensation
Mode CA BTU/h (pleine charge)	13.07
Indice d'efficacité en mode CA (100 %) Charger)	>98%
COMMUNICATIONS	
Carte de gestion de réseau Description	Gestion du réseau non prise en charge
Interface de communication	Aucun
TRANSFERT LIGNE / BATTERIE	
Temps de transfert	6 millisecondes typiques (10 millisecondes max)
Transfert basse tension vers la batterie Puissance (point de consigne)	95
Transfert haute tension vers la batterie Puissance (point de consigne)	145
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	
Démarrage à froid (démarrage en mode batterie) (En cas de panne de courant)	Fonctionnement à froid pris en charge
Caractéristiques de haute disponibilité des onduleurs	Protection contre les surtensions et les bruits parasites
Fonctionnalités d'économie d'énergie verte	Efficacité supérieure à 95 % - GREEN UPS
APPLICATIONS	
Applications UPS	Informatique/Périphériques ; Vente au détail/Points de vente ; Hôtellerie
NORMES ET CONFORMITÉ	
Certifications de produits	CSA (Canada); UL 1778
Conformité du produit	RoHS ; FCC Partie 15 Classe A (États-Unis)
GARANTIE ET ASSISTANCE	



Période de garantie du produit (États-Unis et Canada)	garantie limitée de 3 ans
Période de garantie du produit (en latin Amérique)	garantie limitée de 3 ans
Période de garantie du produit (International)	garantie limitée de 2 ans
Période de garantie du produit (Mexique)	garantie limitée de 3 ans
Assurance pour équipements connectés (États-Unis, Canada et Porto Rico)	100 000 \$ Assurance vie ultime

1000, boulevard Eaton
Cleveland, OH 44122
États-Unis
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.
Eaton est une marque déposée. Toutes les autres marques commerciales
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.